



南宁慧视科技


MultiRTK mini

产品说明手册



扫码获取APP及
详细使用说明

产品概览




①	GNSS天线	④	电源开关
②	充电指示灯	⑤	连接底座
③	充电口		

产品参数

- 通道：1048通道
- 信号：BDS B1I/B2I/B3I/B11C/B2a/B2b
GPS L1 C/A/L2P(Y)/L2C/L5
Galileo E1/E5a/E5b
GLONASS L1/L2
QZSS L1/L2/L5
- RTK精度：平面0.8cm+1ppm，高程1.5cm+1ppm
- 单点精度：平面1.5m，高程2.5m
- 蓝牙协议：V4.2
- 内置电池：3.7V/1500mAh
- 充电标准：DC5V/1.0A
- 使用温度：-20℃~+60℃
- 保存温度：-20℃~+45℃
- 产品重量：117g（含天线）
- 产品尺寸：L62.6mm*W32.6mm*H100.32mm

关于充电



- 充电口为标准TYPE-C接口。
- 首次使用前，请务必把电充满。
- 充电时，充电指示灯闪烁，表示正在充电，长亮表示充电完成。
- 充电时长约3小时，充满电后请及时拔出充电器停止充电。
- 充电功率约为5V/1A，请使用至少支持5V/2A的适配器给设备充电。
- 不要在无人看守的状态下给设备充电。

使用方法

- ①按所需工作模式安装好设备。
- ②确保天线安装到位。
- ③长按电源开关2秒，电源灯亮起，设备开机成功。
- ④使用完成后，长按电源开关2秒，电源灯熄灭，完成关机。

注意事项

- 未经授权的维修、误用、碰撞、进液、改动，撕毁或涂改标贴、防伪标记，产品将失去保修资格。
- 长时间不使用请将设备充满电保存。



品 牌 商：南宁慧视科技有限责任公司
生 产 地 址：广西南宁市新际路10号
和德科创中心F6栋12层
官 网 地 址：www.nnhuishi.com
客 服 热 线：18078138732